


UK Electronics Skills Foundation

Electroneg Cynradd: Adeiladu Bot

Sesiwn 2 – Cod V2

Sesiwn Codio



- Yn y sesiwn hon byddwch yn ysgrifennu'r cod ar gyfer eich Bot ar Micro:bit

Pa sgiliau y byddwn ni'n eu defnyddio heddiw?



Datrys problemau mewn ffordd synhwyrdd

Rhesymegol

Rhol llawer o ymdrech


Sylwgar

Dysgu am bethau newydd

Chwiltfrydig


Micro:bits

- Yn y sesiwn hon byddwch chi'n cysylltu eich micro:bit â'r servo ac yn ysgrifennu'r cod.
- Beth yw micro:bit?
- Mae'r micro:bit yn gyfrifiadur bach y gallwch chi ei godio i ymateb i'r byd o'i gwmpas gan ddefnyddio ei synwryddion anhygoel.




Micro:bits

- Mae gan y micro:bit synwryddion ond maen nhw'n tach a gallant fod yn anodd eu gweld!
- Ar gyfer y Bot rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r meicroffon i synhwyro unrhyw synau uchel.
- Allwch chi ei weld ar y micro:bit?




Cysylltu'r rhannau

Rhannau sydd eu hangen arnoch heddiw:




Cysylltu'r rhannau

- Cysylltwch y 3 ceblau pin crocodeil i ben y servo




Cysylltu'r rhannau

- Cysylltwch y clipiau crocodeil â'r micro:bit fel a ganlyn:
- Clip crocodeil wedi'i gysylltu â'r wifren servo **MELN** → pin 0 ar y micro:bit
 - Clip crocodeil wedi'i gysylltu â'r wifren servo **OCH** → pin 3V ar y micro:bit
 - Clip crocodeil wedi'i gysylltu â'r wifren servo → pin GND ar y micro:bit
- NODER: efallai fydd llwiau'r gwifrau sydd ynghlwm wrth y clip crocodeil DDIM yn Mae'n bwsig sicrhau bod y wifren llw servo cywll yn mynd i'r pin cywll.



Cysylltu'r rhannau



Sylwch fod y clipiau wedi'u hatodi yn berpendicwlar i'r micro:bit ar gyfer cysylltiad mwy ddogel.


Cysylltu'r rhannau

- Yn olaf, cysylltwch y cebl micro USB i'r micro:bit.

NODYN:

Byddwch yn ofalus gyda chebl. Dim ond un ffordd i fyny y mae'n mynd i mewn!


Bydd yn aticio allan ychydig fel yn y llun



Ysgrifennwch y cod

Byddwch yn ysgrifennu'r cod ar wefan micro:bit.


- Ewch i: <https://makecode.microbit.org>
- Yna cliciwch ar "New Project".



Ysgrifennwch y cod

- Bydd ffenestr yn ymddangos yn gofyn i chi enw'r prosiect.

- Teipiwch enw eich Bot!
- Yna cliciwch ar "Create".



Ysgrifennu'r cod


- Bydd angen i chi ysgrifennu cod a fydd yn newid ongl y servo pan fydd y micro:bit yn synhwyro sŵn uchel. Bydd newid yr ongl yn golygu y bydd y breichiau sydd ynghlwm wrtho yn symud i'w ny ac i lawr fêl ton.
- Byddwn yn gwneud hyn mewn ychydig gamau:



1. Serjdlu golydd cod micro:bit i'r ffaith yn ysgrifennu cod ar gyfer servo
 - 3. Ysgrifennu'r bloc "start" o god i:
 - Gosodwch y servo i ongl benodol pan fydd yn troi ymlaen (50°)
 - Gosod lefel y "loudness" yr ongl i 50°
 - Gosod y servo yn ôl i 50°


1. Gosod y golygydd micro:bit

- Bydd angen i chi ychwanegu estyniad i ddefnyddio'r servo gyda'r micro:bit.
1. Cliciwch ar "Extensions" yn y ddefwisienn.
 2. Telpiwch "servo" yn y bar chwilio yna pwyswch Enter.
 3. Cliciwch ar yr eicon servo a fydd yn ymddangos.



1. Gosod y golygydd micro:bit

- Tynnu'r bloc "forever" trwy ei lusgo dros y ddewislen a'i adael pan fyddwch chi'n gweld icon "bin".



2. Ysgrifennu'r bloc "start" o god

Nawr rydym wedi sefydlu popeth sydd ei angen amom, dyma atgoffa o'r hyn y mae angen i'r ail gam hwn ei wneud:

1. Gosod y servo i ongl o 50° pan fydd yn troi ymlaen
2. Gosod y lefel "loudness" yr ydym am i'r Bot ymateb iddo trwy chwffio.

2. Ysgrifennu'r bloc "start" o god

Gosod y servo i ongl o 50° pan fydd yn troi ymlaen


1. Allwch chi edrych trwy'r adran Servos i ddod o hyd i'r bloc a fydd yn gosod yr ongl servo?



2. Ysgrifennu'r bloc "start" o god


Gosod y servo i ongl o 50° pan fydd yn troi ymlaen

1. Gwych, nawr rydych chi wedi dod o hyd iddo, rhwng eif yn y bloc "on start".
2. Yna newidwch y rhif ar y chwffio (sy'n dweud 90 ar hyn o bryd) i 50



2. Ysgrifennu'r bloc "start" o god


- Fe welwch yn y diagram ar y chwith, mae servo yn ymddangos ynghlwm wrth y micro:bit yn union fel yr un rydyn ni wedi'i gysylltu.
- Cofiwch y llinell yma o god. Efallai y byddwch chi'n gweld yn ddiweddarach eich bod am newid y gwerth 50 os nad yw'r ongl yn iawn pan fydd eich Bot yn chwifio.



2. Ysgrifennu'r bloc "start" o god

Gosod lefel y "loudness" yr ydym am i'r Bot ymateb iddo trwy chwifio

1. I gyblhau'r cam nesaf hwn, byddwn yn gosod y trothwy sain i 200. Edrychwch drwy'r blociau 'Input' y tro hwn i ddod o hyd i'r bloc ysgrifennu. AWGRYM: mae yna fewnbynnau "... more"!




2. Ysgrifennu'r bloc "start" o god

Gosod lefel y "loudness" yr ydym am i'r Bot ymateb iddo trwy chwifio

1. Gwych, nawr rydych chi wedi dod o hyd iddo, rhwng ei yn y bloc "on start", o dan y bloc gwyrdd blaenorol..
2. Yna newidiwch y trothwy i 200

Mae'r bloc cychwyn bellach wedi'i ysgrifennu.



3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god

Atgoffa o'r hyn y mae angen i'r cam olaf ei wneud.


1. Pan fydd sain uchel yn cael ei gantod, yna:
2. Alladrodd y cantynol 6 gwaith
 - a) Gosodwch y servo i 70° ac oedi am 200 ms
 - b) Gosod y servo i 30° ac oedi am 200 ms
3. Gosod y servo yn ôl i 50°



3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god

Pan fydd sain uchel yn cael ei gantod:

1. Mae hwn yn **input**. Edrychwch drwy'r blociau "**Input**" i ddod o hyd i floc sy'n rhedeg pan fydd sŵn uchel.



3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god

Alladrodd y cantynol 6 gwaith


1. Pan fydd cod yn cael ei alladrodd fe'i gelwir yn **loop**. Edrychwch drwy'r blociau "**Loops**" i ddod o hyd i'r bloc "repeat".
2. Llusgwch y bloc hwn i'r bloc "on loud sound" a gosod nifer yr alladroddiadau i 6.



3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god

Gwiriio'r cod:

Dyma'r cod y dylech ei gael hyd ym hyn



3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god

Gosod y servo i 70° ac oedi am 200 ms
Gosod y servo i 30° ac oedi am 200 ms

1. Rydych chi wedi defnyddio'r bloc "set servo" o'r blaen, felly dewch o hyd i hynny a'i cofnrich newid yr ongl.
2. Nawr dewch o hyd i'r bloc **pause** yn y ddedwslen "Basics" ac ychwanegwch hwn ar ôl y bloc set servo. Newidwch y rhif i 200.
3. Mae angen dwy set o'r blociau hyn amoch - un i osod y servo i 70°, un i osod y servo i 30°.



3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god

Gosod y servo yn ôl i 50°


1. Yn olaf, ychwanegwch un bloc "set servo" arall o'r cod i waelod y bloc "loud sound" o god ar ôl y ddolen "repeat". Gosod yr ongl yma i 50°.



3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god

Gwiriad cod terfynol:

Dyma'r cod y dylech ei gael ar gyfer eich bot.



Rhedeg y cod

- Nawr mae'n amser i lawrlwytho a rhedeg y cod ar y micro:bit.
- Cysylltwch y cabl micro USB y micro:bit i'r cyffiliadur rydych chi'n ysgrifennu'r cod arno.



Rhedeg y cod

- Cliciwch ar y botwm "Download".
- Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i baru'ch micro:bit a'r cyffiliadur.
- Dylai hyn ddod i ben gyda'r cod yn cael ei lawrlwytho ar eich micro:bit.
- Unrhyw problemau gyda chysylltu'r micro:bit cyfeirwch at y cymorth <https://microbit.org/get-started/user-guides/transfer-code-to-the-microbit/>



Profi'r Cod

- Yn olaf, rydych yn gallu profi eich cod.
- Gwnewch sŵn uchel wrth ymhl y micro:bit a dylai'r servo symud.
- Y ffordd orau o wneud sŵn uchel yw clapio.




Addasu'r Cod

- Mae angen i chi nawr benderfynu a yw'ch cod yn gwneud yr hyn rydych chi ei eisiau.


1. Lefel uchel

- A yw'r micro:bit yn ymateb i'r lefel gywir o sŵn? Os na, gallwch newid y rhif trothwy uchel.
- Cofiwch lawrlwytho'r cod eto bob tro y byddwch chi'n gwneud newid.



Addasu'r Cod

2. Gallwch gael eich robot i chwifo'n arafach trwy gynyddu'r amser seibiant.
 3. A yw'r servo yn symud digon? Cofiwch y byddwch chi'n gynyddu breichiau rwy ar y servo. Ond ydych chi eisiau i'r ongl symud fod yn fwy? Os felly, newidwch yr onglau ar gyfer y servo. Cofiwch adael y servo set olaf yn 50 serch hynny!
- Cofiwch lawrlwytho'r cod eto bob tro y byddwch chi'n gwneud newid.



Mae'r cod wedi'i gwblhau!

- Mae eich cod yn barod ar gyfer eich Bot.
- Yn y sesiwn nesaf byddwch chi'n gwneud eich Bot.



Pa sgiliau wnaethon ni eu defnyddio heddiw?

Datrys problemau mewn ffyrdd synhwyrol
Rhesymegol

Rhoi llawer o ymdrech
Sylwgar

Dysgu am bethau newydd
Chwiltfrydig

